BT-LCD7-D-NT-Q/F

Netzteil LCD Quarz-/Funkuhr

+ Zubehör für Digitaluhren der Serie BT-LCD mit Quarz- oder Funkuhrwerk
+ ein Steckernetzteil kann bis zu 20 digitale LCD-Uhren versorgen

Technische Spezifikationen:

Eingangsspannung:	100 V AC … 240 V AC
Eingangsstrom:	400 mA
Frequenz:	47…63 Hz
Energieeffizienz:	80% bei Vollladung
Toleranz Ausgangsspannung:	±10%
Gleichspannung:	15 V
Ausgangsstrom:	1 A
Abmessungen:	87,5 x 51,5 x 74 mm
Gewicht:	130 g
Steckerform:	Europa
EMC-Normen:	FCC, CISPR 22, EN 55022, Klasse B, IEC 6100043; IEC 6100046
Betriebstemperatur:	0 °C … 40 °C
Ladetemperatur:	40 °C … 70 °C
Luftfeuchtigkeit:	5% … 95% nicht-kondensierend
Sicherheitsstandards:	Klasse II SELV bei folgenden Anwendungen: UL 60950, CSA 950 (cUL), IEC 60950, VDE, CE
Option:	Netzteil 230V/12V, für Analoguhren BT und Digitaluhren BT-LCD, zur UP-Montage (BT-NT-N-UP)

MATTIG
WENZEL
NEUMANN

MATTIG-SCHAUER GmbH Gorskistraße 19 :: A-1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61055-0 :: Fax: +43 (1) 61055-30 :: e-mail: office@mattig-schauer.at :: www.mattig-schauer.at
UID-Nr.: ATU 45163905 :: ARA-Nr.: 10722