



## **BT-NT-N-UP** Unterputz-Netzteil LCD-Nebenuhr

- + Zubehör für Digitaluhren der Serie BT-LCD mit Nebenuhrwerk
- + ein Netzteil kann bis zu 20 digitale LCD-Uhren versorgen

### **Technische Spezifikationen:**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Eingangsspannung:          | 230 V AC                       |
| Eingangsstrom:             | 150 mA                         |
| Frequenz:                  | 50/60 Hz                       |
| Energieeffizienz:          | 80% bei Vollladung             |
| Toleranz Ausgangsspannung: | ±10%                           |
| Gleichspannung:            | 12 V                           |
| Ausgangsstrom:             | 1 A                            |
| Leistung:                  | 12 W                           |
| Betriebstemperatur:        | 0 °C ... 40 °C                 |
| Ladetemperatur:            | 40 °C ... 70 °C                |
| Luftfeuchtigkeit:          | 5% ... 95% nicht-kondensierend |



MATTIG



WENZEL



NEUMANN