



## **GONG-MVB** Elektronischer Gong

- + Verwendung für Pause-, Feueralarm- oder andere Signalisierung in Schulen, Industriebetrieben, öffentlichen Gebäuden etc.
- + große Melodienauswahl und zusätzliche Alarmfunktion
- + Multi-Volt-Betrieb bis 230V
- + 17 brillante Sounds (2-/3-Klang, Westminster, Pop, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte, Klassik, etc.)
- + umstellbar von Melodie auf Alarmton
- + einstellbare Lautstärke
- + Silence-Funktion mit LED-Kontrolle (Eintasten-Stummschaltung)
- + benutzerfreundlich durch aufklappbares Element
- + sichere Ruftonaktivierung mit potentialfreiem Kontakt einer Hauptuhr (oder mit 8-12 V~/= oder 230 V~)
- + bei Triggerung mit 230V nur geeignete 230V-Taster verwenden
- + maximale Sicherheit durch Optokoppler-Eingang auch bei 230V~
- + optimale Vormontage (Schraubenabstand entspricht UP-Dosen-Ø)
- + Parallelschaltung zu weiteren Gongs möglich
- + VDE geprüft

### **Technische Spezifikationen:**

Multi-Volt-Betrieb:	8...12 V AC/DC (250 mA) oder 230 V AC (15 mA)
Lautstärke:	max. 86 dB(A)
Schutzart:	IP 40
Temperaturbereich:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (BxHxT):	150 x 115 x 45 mm

### **Montage**

ABS Kunststoffgehäuse für Wandmontage  
Gehäusefarbe weiß mit silbern lackiertem Designteil

